

# Reconditionnement hygiénique

## HEINE Charging Case CC1 et Wall Charger CW1

### Informations générales en matière d'avertissement et de sécurité



**AVERTISSEMENT !** Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse. Le non-respect des consignes peut entraîner des accidents corporels mineurs à modérés.



**REMARQUE !** Ce symbole est utilisé pour des informations. Il est important mais ne renvoie pas à un danger.

	<p>Les instructions relatives au reconditionnement hygiénique doivent être respectées sur la base des normes, lois et directives nationales.</p> <p>Les mesures de reconditionnement décrites ne remplacent pas les règles spécifiques en vigueur de votre institution/département.</p>
	<p>En cas de soupçons de contamination, procéder à un traitement hygiénique.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH &amp; Co. KG n'approuve que les agents et procédures répertoriés dans ces instructions.</p> <p>Le reconditionnement hygiénique doit être effectué par des personnes possédant d'expertise hygiénique adéquate.</p> <p>Veillez tenir compte des instructions du fabricant relatives au fluide de reconditionnement appliqué.</p> <p>Éviter la pénétration de liquides dans le dispositif.</p> <p>Avant de procéder au traitement, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.</p>
	<p>Ne placez que des appareils retraités dans le chargeur.</p> <p>Après le nettoyage, s'assurer que l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.</p>
<p>Limitations en matière de reconditionnement</p>	<p>Contrôler à intervalles réguliers l'intégrité de l'appareil.</p>



## Désinfection par essuyage

### 1. Nettoyage et désinfection manuelle



- Veillez à humidifier entièrement toutes les surfaces contaminées avec le produit désinfectant pendant le temps d'action total préconisé par le fabricant. Si nécessaire, augmenter le nombre de procédures d'essuyage et/ou le nombre d'essuyages.

#### *Équipement*

- Lingettes désinfectantes :  
alcoolique (p. ex. Incides N ou mikrozid universal wipes) ou  
alcoolique + d'ammonium quaternaire (p. ex. Super Sani-Cloth)
- Si vous utilisez des agents de reconditionnement autres que ceux recommandés, assurez-vous qu'ils ne soient pas moussants.

#### *Mise en œuvre*

- Nettoyez et désinfecter manuellement les surfaces contaminées en les essuyant.
- Faire tout particulièrement attention aux zones difficiles d'accès.
- Pour éliminer le désinfectant et procéder ensuite au séchage, suivre les instructions fournies par le fabricant du désinfectant.
- Nettoyez le câble et le bloc d'alimentation uniquement en cas de nécessité et avec un chiffon sec.

### 2. Inspection et test de fonctionnement



- Vérifier avant chaque utilisation le bon fonctionnement de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

