

Reprocesamiento higiénico

HEINE oftalmoscopios indirectos OMEGA 600 y OMEGA 600 wired

Advertencia general e información de seguridad



¡ADVERTENCIA! Este símbolo advierte de una posible situación peligrosa. La no observancia de las indicaciones puede causar lesiones leves y medias.



¡NOTA! Este símbolo se emplea para la información, siempre que no puedan entrañar peligro.

	<p>Se deben respetar las instrucciones sobre el reprocesamiento higiénico, en base a las normativas, leyes y directrices nacionales. Las medidas de reprocesamiento descritas no sustituyen las reglas específicas aplicables para su institución/departamento.</p>
	<p>Efectúe una depuración higiénica si cree que el aparato ha podido resultar contaminado.</p> <p>HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG solo aprueba los agentes y procedimientos mencionados en estas instrucciones.</p> <p>El reprocesamiento higiénico deben llevarlo a cabo personas con la adecuada experiencia en higiene.</p> <p>Siga las indicaciones del fabricante del agente limpiador.</p> <p>Evite que entre líquido en el dispositivo.</p> <p>Antes de llevar a cabo el reprocesamiento, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.</p>
	<p>Antes de usarlo de nuevo, asegúrese de que el aparato esté completamente seco después de la limpieza.</p>
<p>Limitaciones del reprocesamiento</p>	<p>Compruebe periódicamente la integridad del dispositivo. TM: máx. 50 ciclos</p>



Desinfección con una toallita

1. Preparación

Apague el dispositivo y deje que se enfríe.

Retire los TM (si está disponible) del instrumento y reprocéelas por separado.

2. Limpieza y desinfección manual



- Asegúrese de que todas las superficies contaminadas están lo suficientemente húmedas durante todo el tiempo de exposición indicado por el fabricante del desinfectante. En caso necesario, aumentar el número de procedimientos de limpieza con una toallita y/o el número de pasadas.
- Limpie y desinfecte las superficies ópticas solo cuando sea necesario con una toallita desinfectante. Por lo demás o para eliminar residuos, límpielas siguiendo las instrucciones «Limpieza de las partes ópticas de los dispositivos HEINE» (MED 234574).

Equipo

- Toallitas desinfectantes:
alcohólico (p. ej. Incides N o mikrozyd universal wipes) o
alcohólico + aminos cuaternario (p. ej. Super Sani-Cloth)
- Si utiliza agentes de reprocesamiento diferentes de los recomendados, asegúrese de que no hagan espuma.

Modo de empleo

- Limpie y desinfecte el dispositivo manualmente.
- Hay que prestar especial atención a las zonas de difícil acceso.
- Limpie minuciosamente las áreas tocadas: p. ej. elementos operativos, controles giratorios, elementos de bloqueo.
- Limpie las partes acolchadas de la diadema con un paño humedecido con agua o, si es necesario, con una toallita desinfectante.
- Limpie y desinfecte el TM (si está disponible) manualmente con una toallita desinfectante con alcohol.
- Limpie el cable y el adaptador de corriente solo cuando sea necesario y únicamente con un paño seco.
- Para eliminar el desinfectante y secar después, hay que seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante del desinfectante.

3. Inspección y comprobación del funcionamiento



- Comprobar el aparato en busca de contaminantes o abrasiones visibles. Reprocesar de nuevo en caso necesario.
- No utilizar, si se detectan daños o abrasión.

4. Almacenamiento

Almacenar de forma que esté protegido ante una recontaminación, el polvo y la humedad.

